

## **DOCUMENTATION TECHNIQUE**

### **DU TERMINAL DE SAISIE « UNITECH »**

### **DE LA MARQUE DATALOGIC®**

Document détaillant les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du terminal de saisie « UNITECH ».

Identification : NCPI – Documentation technique UNITECH

Version : 1.1

Date d'application : 01/01/2016

Rédigé par : Christelle CAUNEILLE

Vérifié par : Christophe ALTABELLA

Approuvé par : Patrick HUGAIN

Référence :



## ASPECT DE L'APPAREIL

Bouton SCAN

Stylet

Remise à l'état USINE

A l'aide d'une pointe  
appuyer sur le  
bouton

Le terminal doit  
redémarrer

**OPERATION A  
EFFECTUER AVEC  
L'ACCORD DE NCPI**

Initialisation du  
terminal

A l'aide d'une pointe  
appuyer sur le bouton

Le terminal doit  
redémarrer

Allumer et  
éteindre le  
terminal



# PARAMETRAGE

## ACTIVATION ET PARAMETRAGE DU SCANNER


### ACCÉDEZ AU PARAMETRAGE DU SCANNER

Pour accéder à ces paramètres:  
Dans le menu **Démarrer** -> **Settings** -> **Control Panel**



### ACTIVER LE SCANNER

Dans le menu **Démarrer** -> **Settings** -> **Control Panel**  
-> **Scanner** (deux clic) -> Onglet « **To KPD** » -> Cocher « **Start Scan2key When exit** » -> Cliquer sur OK







**Les réglages suivants doivent être effectués qu'en cas de restauration problématique, de dérèglement de l'appareil.**

Pour le bon Fonctionnement du logiciel, vérifiez si ces paramètres sont bien saisis sur le terminal de saisie portable.

Dans le menu **Démarrer -> Setting -> Control Panel -> Scanner -> Settings**



## Barcode Symbolologies





Décocher :

- ❖ **UPC A**
- ❖ **UPC E**

## Data options

**Preamble < r > < n >** doit être inscrit sinon doit être modifié


**Postamble < t >** doit être inscrit sinon doit être modifié



## Scanning Options

- ❖ **Terminator : None**

La case choisie par défaut est « Terminator : Enter (13-10) ». A modifier par « Terminator : None »




# CONNEXION

## CONNEXION DE L'UNITECH EN WIFI


### MANIPULATION SUBMIT CLIENT UTILITY

Démarrer -> Programs -> Summit ->  
Scu -> **"SUBMIT CLIENT UTILITY"**



Onglet " MAIN " appuyer sur le  
bouton " **ENABLE RADIO** "






Onglet "**PROFILE**" : appuyer sur le bouton "**SCAN**"  
Dans la liste qui s'affiche sélectionner la BOX.  
Appuyer sur le bouton "**CONFIGURE**" et valider avec "**YES**"  
Entrer la Clé WIFI correspondant à la BOX sélectionnée (RESPECTER LES MAJUSCULES)  
Appuyer ensuite sur le bouton "**COMMIT**" et valider avec "**OK**" en haut à droite.

Démarrer -> Programs -> Summit -> Scu -> "**SUBMIT CLIENT UTILITY**"

Onglet "**MAIN**" sélectionner le nouveau profil (*le nom de la BOX*) dans la zone "**ACTIVE PROFILE**"

Valider avec "**OK**" en haut à droite.





## CONNEXION DE L'UNITECH A L'ORDINATEUR

La connexion de votre terminal de saisie s'effectue par câble USB branché sur le socle. Une fois le câble branché, vous connectez le terminal de saisie à l'ordinateur en le posant sur son socle.


Sur l'ordinateur, la connexion s'effectue avec le « Gestionnaire pour appareil Windows mobile » téléchargeable ici :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=3182>

Un message va s'afficher sur l'appareil



Une fenêtre va s'ouvrir sur l'ordinateur



Si la fenêtre ne s'ouvre pas sur l'écran ou le mot « Connecté » n'apparaît pas alors la connexion n'est pas effectuée ; il vous faut donc :



- ❖ Débranchez / Rebranchez l'appareil
- ❖ Ou Appelez le service technique

# SAUVEGARDE - RESTAURATION

## SAUVEGARDE UNITECH

Afin de conserver votre programme de saisie et tout le paramétrage de votre Unitech, il est fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde.

Dans le menu **Démarrer -> Setting -> Control panel -> Device Setting (deux clic) -> Backup -> Save -> ENT**



## RESTAURATION

Dans le cas d'une réinitialisation du terminal de saisie ou d'une batterie vidée, après avoir redémarré l'appareil, la restauration de sauvegarde réactivera les paramètres et logiciels précédemment installés.

Dans le menu **Démarrer -> Setting -> Control panel -> Device Setting -> Onglet Backup (En déplaçant les flèches de droite) -> Restore**

A la fin de la restauration, l'unitech fait un warm boot



**Pensez à cocher « Start Scan2key When exit » dans le paramètre du scan**